Si queremos borrar toda la configuración de un router Cisco desde su interfaz de línea de comandos (CLI) y sin importar que cosa se borre (se borrará todo), ejecutamos:

```
write erase
```

El sistema nos dará la siguiente advertencia:

```
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
```

Simplemente presionamos enter y esperamos unos segundos a que termine. Luego indicamos al router que recargue todo y se reinicie, ejecutando:

```
reload
```

El router nos dará la opción de confirmar el reincio. Simplemente presionamos enter.

```
Proceed with reload? [confirm]
```

Es posible que nos haga también la pregunta de si queremos guardar los cambios antes de reiniciar. Debemos asegurarnos de responder «no» porque nuestro objetivo es borrar todas las configuraciones.

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
```

Finalmente, luego del reinicio, nos preguntará si queremos lanzar el diálogo de configuración inicial. Ponemos que no y ya estaremos en condiciones de volver a configurar todo el router a nuestro gusto.

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
```