

Host Access Point Daemon es un software para GNU/Linux y FreeBSD capaz de hacer funcionar una tarjeta inalámbrica (siempre que sea compatible con el modo AP) como un punto de acceso WiFi.

Para saber si una tarjeta inalámbrica es compatible con el modo AP (punto de acceso) se debe ejecutar el siguiente comando:

iw list | grep "Supported interface modes" -A 8

El comando mostrará la línea que contenga las palabras «Supported interface modes» y las siguientes 8 líneas donde seguramente estará, de ser la tarjeta inalámbrica compatible con él, el modo AP. Si entre esas líneas se encuentra «AP», entonces la tarjeta inalámbrica será compatible con hostapd (siempre que pueda ser manejada por los drivers madwifi o mac80211, claro). Ejemplo de salida de ese comando en mi sistema:

Supported interface modes:

- * IBSS
- * managed
- * AP
- * AP/VLAN
- WDS
- monitor
- * mesh point
- * P2P-client

Como se ve en la salida, mi tarjeta inalámbrica es compatible con el modo AP.

INSTALAR HOSTAPD

Instalar hostsapd en Debian o derivados es tan fácil como ejecutar:

apt-get -y install hostapd

Pero ese paquete sólo te servirá para crear el punto de acceso, que será visible pero no proporcionará ninguna IP a los clientes que se conecten a él. Mandatoriamente hay que instalar un servidor de DHCP junto a hostapd. Puede ser isc-dhcp-server o cualquier otro. Personalmente aconsejo isc-dhcp-server. Por ello es mejor ejecutar:

apt-get -y install hostapd isc-dhcp-server

No voy a entrar en temas de configuración del servicio o del servidor DHCP en este artículo.

TECNOLOGÍAS WIFI

Hostapd puede operar en las siguientes tecnologías inalámbricas:

| AÑO | TECNOLOGÍA | VELOCIDAD MÁX. | BANDA | CANALES | INTERFERENCIA | USO |
|------|------------|-------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------|
| 1999 | 802.11a | 54Mbps | 5GHz | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 | Baja, los canales no se solapan. | Obsoleta |
| 1999 | 802.11b | 11Mbps | 2,4GHz | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Alta, los canales se solapan | Obsoleta |
| 2003 | 802.11g | 54Mbps | 2,4GHz | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Alta, los canales se solapan | Casi obsoleta |



| AÑO | TECNOLOGÍA | VELOCIDAD MÁX. | BANDA | CANALES | INTERFERENCIA | USO |
|------|------------|-------------------|------------------|--|--|--------------|
| 2009 | 802.11n | 600Mbps | 2,4GHz y 5GHz | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 | Alta, los canales de 2,4 GHz se solapan | Popular |
| 2013 | 802.11ac | 6777Mbps | 5GHz | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165,169 | Baja, los canales no se solapan. | In crescendo |

PUNTO DE ACCESO

Un punto de acceso es como un switch ethernet pero inalámbrico

Un punto de acceso sólo puede utilizar una banda al mismo tiempo: o 2,4GHz o 5GHz. Los puntos de acceso dual band son en realidad dos puntos de acceso. Uno para la banda de 2,4 y otro para la de 5GHz.

Un punto de acceso usando la banda de 2,4GHz, si el hardware lo soporta, puede usar las tecnologías b, g y n al mismo tiempo.

Un punto de acceso usando la banda de 5GHz, si el hardware lo soporta, puede usar las tecnologías a, n y ac al mismo tiempo.

Un punto de acceso puede tener múltiples SSID, haciéndolo parecer como si fueran varios puntos de acceso, pero en realidad es uno sólo porque si se presta atención todas las SSID compartirán la misma banda y canal.

HOSTAPD PUEDE

- Crear un punto de acceso
- Crear múltiples puntos de acceso con la misma tarjeta inalámbrica. Hasta 8 si la tarjeta lo soporta.
- Crear, con una única instancia de HostAPD, un punto de acceso con la primer tarjeta inalámbrica y otro con la segunda tarjeta.
- Usar la banda de 2,4GHz y la de 5GHz al mismo tiempo y en la misma tarjeta, si la tarjeta tiene 2 radios, es decir, si la tarjeta crea dos interfaces de red. ej wlan0 y wlan1 en la misma tarjeta.

HOSTAPD NO PUEDE

- Crear múltiples puntos de acceso en diferentes canales con la misma tarjeta. Múltiples puntos de acceso en la misma tarjeta deben compartir si o si el mismo canal.
- Crear un punto de acceso dual band, aunque sea con dos tarjetas diferentes. Lo que se hace en esos casos es crear dos puntos de acceso, uno por cada banda, pero con el mismo SSID.
- Asignar IPs a los dispositivos que se conecten al punto de acceso. Para eso se instala un servidor DHCP cuando se instala hostapad. Normalmente suele instalarse isc-dhcp-server.
- Asignar una IP al punto de acceso en si. De la misma forma que en el punto de arriba, eso no le corresponde a hostapd.

Hostapd sólo crea el punto de acceso inalámbrico, no se ocupa del protocolo IP o del enrutamiento. Para entenderlo de otra forma, en realidad un punto de acceso no es otra cosa que una interfaz de red. Para poder hacer asignaciones de IPs a los clientes que se conectan a ese punto de acceso debe haber un servidor DHCP escuchando todo el tiempo la interfaz de red del punto de acceso e ir asignándolas a medida que vaya detectando nuevos clientes.

DYNAMIC FREQUENCY CONTROL (DFS)

La tecnología 802.11ac, al igual que los radares, trabaja en la banda de 5GHz. Por ello en la mayoría de los países es necesaria la tecnología DFS para evitar el congestionamiento de la red. Hostapd, por ahora, sólo puede proporcionar la tecnología DFS para los drivers ath5k, ath9k



v ath10k.

ALGUNAS CONFIGURACIONES DE EJEMPLO

802.11b/g/n con cifrado WPA2-PSK v CCMP

```
#/etc/hostapd/hostapd.conf
                      # La interfaz usada por el punto de acceso
interface=wlan0
hw_mode=g
                      # g significa la banda de 2,4GHz
channel=10
                      # El canal a utilizar
ieee80211d=1
                      # Limitar las frecuencias usadas a las permitidas en el país
country_code=ES
                     # El código del país
ieee80211n=1
                     # Activar soporte para la tecnología inalámbrica 802.11n
wmm enabled=1
                      # Activar soporte para Quality of Service
                      # El nombre del punto de acceso
ssid=somename
                      # Tipo de cifrado: 1=wpa, 2=wep, 3=ambos
auth algs=1
wpa=2
                      # Sólo cifrado WPA2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa passphrase=somepassword
```

802.11a/n/ac con cifrado WPA2-PSK y CCMP

```
#/etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
                     # La interfaz usada por el punto de acceso
hw mode=a
                     # a significa 5GHz
channel=0
                     # El canal a utilizar, O significa buscar el de menos interferencia
ieee80211d=1
                     # Limitar las frecuencias usadas a las permitidas en el país
country code=FR
                     # El código del país
                     # Activar soporte para la tecnología inalámbrica n
ieee80211n=1
ieee80211ac=1
                     # Activar soporte para la tecnología inalámbrica ac
wmm_enabled=1
                     # Activar soporte para Quality of Service
ssid=somename
                     # El nombre del punto de acceso
auth algs=1
                     # Tipo de cifrado: 1=wpa, 2=wep, 3=both
wpa=2
                      # Sólo cifrado WPA2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=somepassword
```

802.11b/g/n triple punto de acceso

Tres puntos de acceso con la misma tarjeta. Uno con encriptación WPA2, otro con WPA1 y otro sin encriptación. Hostapd crea automáticamente interfaces para cada nuevo punto de acceso:

```
#/etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
                      # La interfaz utilizada por el punto de acceso
hw mode=g
                      # g significa 2,4GHz
channel=10
                      # El canal a utilizar
ieee80211d=1
                     # Limitar las frecuencias a utilizar a las permitidas en el país
country_code=FR
                     # El código del país
ieee80211n=1
                     # Activar el soporte para la tecnología inalámbrica 802.11n
wmm_enabled=1
                     # Activar soporte para Quality of Service
# 1ER PUNTO DE ACCESO
```



```
ssid=test1
                      # El nombre del punto de acceso
                      # El tipo de cifrado: 1=wpa, 2=wep, 3=both
auth_algs=1
                      # Sólo cifrado WPA2
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=somepassword
# 2DO PUNTO DE ACCESO
bss=wlan1
                          # El nombre de la nueva interfaz que se creará para el nuevo AP
ssid=test2
                          # El nombre del punto de acceso
auth_algs=1
                          # El tipo de cifrado: 1=wpa, 2=wep, 3=both
                          # Sólo cifrado WPA1
wpa=1
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
{\tt wpa\_passphrase=someotherpassword}
# 3ER PUNTO ACCESO
bss=wlan2
                  # El nombre de la nueva interfaz que hostapd creará para manejar el 3er AP
ssid=test3
```

Para más información visita la página oficial del proyecto.