

Si tienes la necesidad de apagar desde la cli un monitor conectado a una tarjeta gráfica de un ordenador con Debian puedes usar dos tipos de soluciones: **xset** (que apagaría todos los monitores conectados a una tarjeta gráfica) o **xrandr** (que te permitiría elegir que monitor apagar).

xset

Sabiendo de antemano que identificación tiene `DISPLAY` se podría ejecutar:

```
xset -display DISPLAY dpms force on
```

De forma que, por ejemplo, para apagar todos los monitores del `DISPLAY :0.0` ejecutarías:

```
xset -display :0.0 dpms force off
```

Y para volverlos a encender:

```
xset -display :0.0 dpms force on
```

Si después de ejecutar el apagado mediante `xset` ocurre que los monitores conectados a la gráfica se apagan pero se vuelven a encender al siguiente segundo, habría que agregarle un retardo previo a la orden anterior para darle tiempo al servidor X de procesar todos los eventos que tiene en cola. En ese caso lo haríamos con:

```
sleep 1 && xset -display :0.0 dpms force off
```

xrandr

A diferencia de `xset`, `xrandr` nos permite apagar cada puerto de la tarjeta gráfica por separado. En este caso, ejecutando:

```
xrandr -q
```

... se conseguirá una salida de cli que dependerá de la configuración de cada ordenador. Por ejemplo en la siguiente salida:

```
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 1440, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 553mm x 311mm
 2560x1440 59.95*+
 2048x1152 60.00
 1920x1200 59.88
 1920x1080 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
 1920x1080i 60.00 50.00 59.94
 1600x1200 60.00
 1680x1050 59.95
 1280x1024 75.02 60.02
 1200x960 59.99
 1152x864 75.00
 1280x720 60.00 50.00 59.94
 1024x768 75.03 60.00
 800x600 75.00 60.32
 720x576 50.00
 720x576i 50.00
 720x480 60.00 59.94
 720x480i 60.00 59.94
 640x480 75.00 60.00 59.94
 720x400 70.08
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
```

... se ve que hay tres monitores posibles, pero sólo uno conectado al puerto `DisplayPort-0` e identificado también como `DisplayPort-0`. Si

quieres apagarlo deberás ejecutar:

```
xrandr --output DisplayPort-0 --off
```

Para activarlo nuevamente deberás ejecutar:

```
xrandr --output DisplayPort-0 --auto
```

En esta otra salida:

```
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 2726 x 2726
DFP1 connected 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 228mm
 1360x768      59.7*+
  ... (more details are shown here, but I have hidden it)

CRT1 connected 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
 1360x768      59.8*+  60.0
  bla
  bla
  bla
```

... se ve que hay dos monitores conectados. Uno identificado como **DFP1** y otro identificado como **CRT1**. Si quieres apagar el monitor identificado como CRT1 deberás ejecutar:

```
xrandr --output CRT1 --off
```

Para activarlo nuevamente deberás ejecutar:

```
xrandr --output CRT1 --auto
```

Si alguna de estas ordenes te falla, no dudes en contactarme para ver que pudo haber fallado.