

Si tienes un cable convertidor de consola a USB con chip ch340, pero cuando lo conectas a un ordenador con Debian o Ubuntu no puedes conectarte a su consola con screen porque no se crea el dispositivo /dev/ttyUSB0, seguramente tengas que desinstalar el soporte Braille del sistema. Si no eres ciego, no te importará. Para ello:

Primero desactiva las reglas udev

```
for f in /usr/lib/udev/rules.d/*brlty*.rules; do
  sudo ln -s /dev/null "/etc/udev/rules.d/${basename "$f"}"
done
sudo udevadm control --reload-rules
```

Luego desactiva el servicio

```
sudo systemctl stop brlty.path
sudo systemctl mask brlty.path
```

Este hack puede ser válido, por ejemplo, para el dispositivo:

```
ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
```

