

Si tienes un cable convertidor de consola a USB con chip CP2102 (u otro similar), pero cuando lo conectas a un ordenador con Debian o Ubuntu no puedes conectarte a su consola con screen porque no se crea el dispositivo /dev/ttyUSB0, seguramente tengas que desinstalar el soporte Braile del sistema. Si no eres ciego, no te importará. Para ello:

#### Primero desactiva las reglas udev

```
for f in /usr/lib/udev/rules.d/*brltty*.rules; do
    sudo ln -s /dev/null "/etc/udev/rules.d/$(basename "$f")"
done
sudo udevadm control --reload-rules
```

#### Luego desactiva el servicio

```
sudo systemctl stop brltty.path
sudo systemctl mask brltty.path
```

Este hack puede ser válido, por ejemplo, para el dispositivo:

```
ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
```

